

TREMOL M-KL-V2 вер.01

Включване / Изключване - натиснете (около 2 сек.) бутон ON OFF.

За изход от избран режим и придвижване към останалите, натиснете бутон MODE Esc.


I. Режим работа

Преминаване към режим работата:

- С последователно натискане на бутон MODE Esc се придвижете до режим **/Продажби**.
- Въведете парола на оператор и натиснете **TOTAL**. Паролите са **1** за първи, **2** за втори и т.н., но могат да се променят.

Функция на бутона в режим работата:

от **D1** до **D9**



- департаменти от 1 до 9
- отваря прозорец за избор на департамент от 9 до 40 (обърнете се към сервиза)
- указва, че въведеното число е код на артикул
- указва, че въведеното число е количество
- % отстъпка / надбавка преди **TOTAL**, а извън к.бон служ.извеждане / въвеждане на сума
- анулира последната продажба, но преди **TOTAL**
- придвижва хартията напред
- изчиства от дисплея въведените цифри и съобщения за грешки
- показва междинната сума от извършените продажби, но преди **TOTAL**
- приключва касовия бон с плащане в брой
- приключва касовия бон с друг тип плащане (*POS терминал и др.*)

Начин на работа:

1. Работа с департаменти:

за департамент от 1 до 9:

[количество > от 1] → **QTY** → [цена] → избор от **D1** до **D9** → **TOTAL**

за департамент от 9 до 40:

[количество > от 1] → **QTY** → [цена] → **D9** → [избор на деп.с код в два разряда] → **TOTAL**

2. Работа с артикули:

с програмирана цена:

[количество > от 1] → **QTY** → [код на артикул] → **PLU** → **TOTAL**

със свободна цена:

[количество > от 1] → **QTY** → [цена] → **VD** → [код на артикул] → **PLU** → **TOTAL**

3. Анулиране на продажба (операцията се изпълнява преди приключване на касовия бон):

плитък войд (анулирате избрана продажба):

CL → **VD** → повтаряте продажбата отново

4. Сторниране на касов бон (операцията се изпълнява в режим работата, след приключване на касовия бон):

Натиснете бутон VD. Появява се: „СТОРНО: 1-3” (1-операторска грешка; 2-връщане/рекламация; 3-намаляне на дан.осн.). Изберете причината с цифра 1,2 или 3, след което вида док-т (1-стандартна касова бележка; 2-фактура). Появява се: „Док N:000000”→въведете номера на к.бон, който сторнирате (с нулийте)→**TOTAL**. Появява се текущата дата→въведете датата във формат ДДММГГ→**TOTAL**. Появява се текущия час→въведете часа във формат ЧЧММСС→**TOTAL**→въведете номера на фискалната памет→**TOTAL**→въведете УНП само, ако работите с програма→**TOTAL**. Появява се: „СТОРНО!”. Повторете отново продажбата с грешната сума, департамента и приключете bona с **TOTAL**.

5. Служебно въвеждане и извеждане на суми (операцията се изпълнява в режим работата):

Въвеждане:

[сума] → % + Home
[сума] → % - End

Извеждане:

6. Приключване на касовия бон с друг тип плащане (POS терминал и др.):

След маркиране на продажбите:

II. Отчети

С нулиране: С бутон MODE Esc намерете режим **/ОТЧЕТИ Z**. Парола **1 1 1 1 1**. Стartира се с **TOTAL**

Без нулиране: С бутон MODE Esc намерете режим **/ОТЧЕТИ X**. Парола **2 2 2 2 2**. Стartира се с **TOTAL**

Периодичен по департаменти: С бутон MODE Esc намерете режим **/ОТЧЕТИ X**. Парола **2 2 2 2 2**

Следва: **1 1** → **ST** → [начална дата] → **QTY** → [краяна дата] → **D1**

Периодичен по артикули: С бутон MODE Esc намерете режим **/ОТЧЕТИ Z**. Парола **1 1 1 1 1**

Стartира се с **5**. Обхвата му е от предходния отчет до момента. **Изпълнявайте го точно на последния ден от месеца!!!**

Периодичен по вид плащане: С бутон MODE Esc намерете режим **/ОТЧЕТИ X**. Парола **2 2 2 2 2**

Следва: **1 1** → **ST** → [начална дата] → **QTY** → [краяна дата] →

III. Месечен / годишен отчет

С бутон MODE Esc намерете режим **/ОТЧЕТИ X**. Парола **2 2 2 2 2**

Следва: **1 1** → **ST** → [начална дата] → **QTY** → [краяна дата] →

IV. Печат от КЛЕН (контролна лента)

Натинете бутон MODE Esc до появата на режим **/ОТЧЕТИ X**. Въведете парола **2 2 2 2 2**.

По дати:

D1 → [начална дата] → **TOTAL** → [краяна дата] → **TOTAL** → **1**

По номер на отчет:

D2 → [начален номер на отчет] → **TOTAL** → [краен номер на отчет] → **TOTAL** → **1**

По бонове:

D3 → [начален номер на bona] → **TOTAL** → [краен номер на bona] → **TOTAL** → **1**