

ZIT B20 MSBW ver.01

Включване / Изключване – натиснете продължително (около 3 сек.) бутон **0**.

За изход от избран режим натиснете бутон **0**, а с бутон **↓** и **↑** може да се придвижите към друг режим на работа.

I. Режим работа

Преминаване към режим работа:

1. С бутон **↓** или **↑** намерете режим **/Регистрация/**.

2. Въведете парола на оператор и натиснете **TOTAL**. Паролите са **1** за първи, **2** за втори и т.н., но могат да се променят.

Функция на бутоните в режим работа:

DP1 DP2	– департаменти от 1 до 2
DP3	– отваря прозорец за въвеждане код на департамент от 1 до 50
PLU	– указва, че въведеното число е код на артикул
x	– указва, че въведеното число е количество
*	– указва, че въведената стойност е цена
%- и %+	– % отстъпка / надбавка преди TOTAL , а извън к.бон служ.извеждане / въвеждане на сума
VD	– анулира последната продажба, но преди TOTAL
PRC	– придвижва хартията напред
C	– изчиства от дисплея въведените цифри и съобщения за грешки
STL	– показва междинната сума от извършените продажби, но преди TOTAL
TOTAL	– приключва касовия бон с плащане в брой

Начин на работа:

1. Работа с департаменти:

за департамент от 1 до 2:

[количество > от 1] → x → [цена] → избор от DP1 до DP2 → TOTAL

за департамент от 1 до 50:

[количество > от 1] → x → [цена] → DP3 → [код на департамент] → STL → TOTAL

2. Работа с артикули:

с програмирана цена:

[количество > от 1] → x → [код на артикул] → PLU → TOTAL

със свободна цена:

[количество > от 1] → x → [цена] → * → [код на артикул] → PLU → TOTAL

3. Анулиране на продажба (операцията се изпълнява преди приключване на касовия бон):

плитък войд (анулирате последната продажба):

↑ + VD → повтаряте продажбата отново → TOTAL

дълбок войд (анулирате избрана продажба):

4. Сторниране на касов бон (операцията се изпълнява в режим работа, след приключване на касовия бон):

Изберете причината за сторниране, т.е. **7 1** -връщане/рекламация; **7 2** -операторска грешка; **7 3** -намаляване на дан.осн. Натиснете **↑ + VD** за да се появи надпис „Док N:“. Въведете номера на касовия бон, който сторнирате и натиснете **TOTAL**. Появява се: „СТОРНО“. Повторете отново продажбата с грешната сума, департамента и приключете бона с **TOTAL**.

5. Служебно въвеждане и извеждане на суми: (операцията се изпълнява в режим работа)

Въвеждане:

[сума] → %+

Извеждане:

[сума] → %-

6. Приключване на касовия бон с друг тип плащане (POS терминал и др.):

След маркиране на продажбите:

PY

II. Отчети

С нулиране: От главно меню с **↓ / ↑** намерете режим **/Нулиране/**. Парола **9 9 9 9** → TOTAL → TOTAL → STL

Без нулиране: От главно меню с **↓ / ↑** намерете режим **/Четене /**. Парола **9 9 9 9** → TOTAL → TOTAL

Периодичен по департаменти:

От главно меню с **↓ / ↑** намерете режим **/Четене /**. Парола **9 9 9 9** → TOTAL

Следва: **1** → **↑ + STL** → [начална дата] → x → [крайна дата] → VD

Периодичен по артикули:

От главно меню с **↓ / ↑** намерете режим **/Четене /**. Парола **9 9 9 9** → TOTAL

Следва: **2** → **↑ + STL** → [начална дата] → x → [крайна дата] → VD

Периодичен по вид плащане:

От главно меню с **↓ / ↑** намерете режим **/Ф.памет /**. Парола **9 9 9 9** → TOTAL

Следва: **5 1** → STL → [начална дата] → x → [крайна дата] → VD

III. Месечен / годишен отчет

От главно меню с **↓ / ↑** намерете режим **/Ф.памет /**. Парола **9 9 9 9** → TOTAL

Следва: **1 1** → STL → [начална дата] → x → [крайна дата] → VD

IV. Печат от КЛЕН (контролна лента)

От главно меню с **↓ / ↓** намерете режим **/Четене/**. Парола **9 9 9 9** → TOTAL. Натиснете зедно **↑ + TOTAL**.

По номер на касов бон: **1** → STL → [начален номер на к.бон] → x → [краен номер на к.бон] → VD

По номер на отчет: **2** → STL → [начален номер на отчет] → x → [краен номер на отчет] → VD

По дати: **3** → STL → [начална дата] → x → [крайна дата] → VD