

TREMOL M23 вер.02

Включване - натиснете (около 1 сек.) бутон

Изключване - натиснете (около 2 сек.) бутон


За изход от избран режим и придвижване към останалите, натиснете бутон

I. Режим работа

Преминаване към ражим работата:

- С последователно натискане на бутон се придвижете до режим **/Продажби** _____ !.
- Въведете парола на оператор и натиснете . Паролите са **1** за първи, **2** за втори и т.н., но те могат да се променят.

Функция на бутоните в режим работата:



- департаменти от 1 до 9
- отваря прозорец за избор на департамент от 1 до 40
- указва, че въведеното число е код на артикул
- указва, че въведеното число е количество
- % отстъпка / надбавка преди , а извън к.бон служ.извеждане / въвеждане на сума
- извън касовия бон служат за служебно въвеждане и извеждане на сума
- анулира последната продажба, но преди
- придвижва хартията напред
- изчиства от дисплея въведените цифри и съобщения за грешки
- показва междинната сума от извършените продажби, но преди
- приключва касовия бон с плащане в брой

Начин на работа:

1. Работа с департаменти:

за департамент от 1 до 9:

за департамент от 1 до 40:

2. Работа с артикули:

с програмирана цена:

със свободна цена:

3. Анулиране на продажба (операцията се изпълнява преди приключване на касовия бон):

плитък войд (анулирате последната продажба):

дълбок войд (анулирате избрана продажба):

4. Сторниране на касов бон (операцията се изпълнява в режим работа, след приключване на касовия бон):

Натиснете бутон . Появява се: „СТОРНО ПРИЧИНА: (0-операторска грешка; 1-връщане/рекламация; 2-намаление дан.осн.). Изберете причината чрез **↑** / **↓** или с цифра , след което по същия начин вида док-т (0-стандартна бележка; 1-фактура). Появява се: „Док N:000000“→въведете номера на к.бон, който сторнирате (с нулиите) . Появява се текущата дата→въведете датата във формат ДДММГГ . Появява се текущия час→въведете часа във формат ЧЧММСС →въведете номера на фискалната памет →въведете УНП само, ако работите с програма . Появява се: „СТОРНО!“. Повторете отново продажбата с грешната сума, департамента и приключете bona с .

5. Служебно въвеждане и извеждане на суми (операцията се изпълнява в режим работа):

Въвеждане:

Извеждане:

6. Приключване на касовия бон с друг тип плащане (POS терминал и др.):

След маркиране на продажбите:

II. Отчети

С нулиране:

С бутон намерете режим **/ОТЧЕТИ Z** _____ !. Парола **1 1 1 1 1**. Стартира се с

Без нулиране:

С бутон намерете режим **/ОТЧЕТИ X** _____ !. Парола **2 2 2 2 2**. Стартира се с

Периодичен по департаменти:

С бутон намерете режим **/ОТЧЕТИ X** _____ !. Парола **2 2 2 2 2**

Следва: **1 1** → [начална дата] → [краяна дата]

Периодичен по артикули:

С бутон намерете режим **/ОТЧЕТИ Z** _____ !. Парола **1 1 1 1 1**

Стартира се с **5**. Обхвата му е от предходния отчет до момента. **Изпълнявайте го точно на последния ден от месеца!!!**

Периодичен по вид плащане:

С бутон намерете режим **/ОТЧЕТИ X** _____ !. Парола **2 2 2 2 2**

Следва: **1 1** → [начална дата] → [краяна дата]

III. Месечен / годишен отчет

С бутон намерете режим **/ОТЧЕТИ X** _____ !. Парола **2 2 2 2 2**

Следва: **1 1** → [начална дата] → [краяна дата]

IV. Печат от КЛЕН (контролна лента)

Натиснете бутон до появата на режим **/ОТЧЕТИ X** _____ !. Въведете парола **2 2 2 2 2**.

По дати:

D1 → [начална дата] → [краяна дата] → **TOTAL** → **TOTAL** → **TOTAL**

По дн. отчети:

D2 → [начален No отчет] → [краен No отчет] → **TOTAL** → **TOTAL** → **TOTAL**

По бонове:

D3 → [начален No бон] → [краен No бон] → **TOTAL** → **TOTAL** → **TOTAL**