

TREMOL S25 вер.01

Включване - натиснете (около 1 сек.) бутон

Изключване - натиснете (около 3 сек.) бутон

За изход от избран режим и придвижване към останалите, натиснете бутон

I. Режим работа

Преминване към режим работа:

1. С последователно натискане на бутон се придвижете до режим **/Продажби /**.

2. Въведете парола на оператор и натиснете **TOTAL**. Паролите са **1** за първи, **2** за втори и т.н., но могат да се променят.

Функция на бутоните в режим работа:

| | |
|-------------------------|---|
| DEP | – отваря прозорец за избор на департамент от 1 до 40 |
| PLU | – указва, че въведеното число е код на артикул |
| QTY | – указва, че въведеното число е количество |
| -/↑ и +/↓ | – % отстъпка / надбавка преди TOTAL , а извън к.бон служ.извеждане / въвеждане на сума |
| VD | – анулира последната продажба, но преди TOTAL |
| ⇐ | – придвижва хартията напред |
| CL | – изчиства от дисплея въведените цифри и съобщения за грешки |
| ST | – показва междинната сума от извършените продажби, но преди TOTAL |
| TOTAL | – приключва касовия бон с плащане в брой |

Начин на работа:

1. Работа с департаменти:

за департамент от 1 до 40:

[количество > от 1] → **QTY** → [цена] → **DEP** → [избор на деп.с код или **-/↑** / **+/↓**] → **TOTAL** → **TOTAL**

2. Работа с артикули:

с програмирана цена:

[количество > от 1] → **QTY** → [код на артикул] → **PLU** → **TOTAL**

със свободна цена:

[количество > от 1] → **QTY** → [цена] → **VD** → [код на артикул] → **PLU** → **TOTAL**

3. Анулиране на продажба (операцията се изпълнява преди приключване на касовия бон):

плитък войд (анулирате последната продажба):

VD

дълбок войд (анулирате избрана продажба):

CL → **VD** → [избор на продажба с **-/↑** или **+/↓**] → **TOTAL**

4. Сторниране на касов бон (операцията се изпълнява в режим работа, след приключване на касовия бон):

Натиснете бутон **VD**. Появява се: „СТОРНО ПРИЧИНА: (0-операторска грешка; 1-връщане/рекламация; 2-намаление дан.

осн.). Изберете причината чрез **-/↑** / **+/↓** или с цифра → **TOTAL**, след което по същия начин вида док-т (0-стандартна

бележка; 1-фактура). Появява се: „Док N:000000” → въведете номера на к.бон, който сторнирате (с нулите) → **TOTAL**. Появява

се текущата дата → въведете датата във формат ДДММГГ → **TOTAL**. Появява се текущия час → въведете часа във формат

ЧЧММСС → **TOTAL** → въведете номера на фискалната памет → **TOTAL** → въведете УНП само, ако работите с програма → **TOTAL**.

Появява се: „СТОРНО!”. Повторете отново продажбата с грешната сума, департамента и приключете бона с **TOTAL**.

5. Служебно въвеждане и извеждане на суми (операцията се изпълнява в режим работа):

Въвеждане:

[сума] → **+/↓** → **TOTAL**

Извеждане:

[сума] → **-/↑** → **TOTAL**

6. Приключване на касовия бон с друг тип плащане (POS терминал и др.):

След маркиране на продажбите:

PY

II. Отчети

С нулиране: С бутон намерете режим **/ОТЧЕТИ Z /**. Парола **1 1 1 1 1**. Стартира се с **TOTAL**

Без нулиране: С бутон намерете режим **/ОТЧЕТИ X /**. Парола **2 2 2 2 2**. Стартира се с **TOTAL**

Периодичен по департаменти: С бутон намерете режим **/ОТЧЕТИ X /**. Парола **2 2 2 2 2**

Следва: **1 1** → **ST** → [начална дата] → **QTY** → [крайна дата] → **DEP**

Периодичен по артикули: С бутон намерете режим **/ОТЧЕТИ Z /**. Парола **1 1 1 1 1**

Стартира се с **5**. Обхваща му е от предходния отчет до момента. **Изпълнявайте го точно на последния ден от месеца!!!**

Периодичен по вид плащане: С бутон намерете режим **/ОТЧЕТИ X /**. Парола **2 2 2 2 2**

Следва: **1 1** → **ST** → [начална дата] → **QTY** → [крайна дата] → **PY**

III. Месечен / годишен отчет

С бутон намерете режим **/ОТЧЕТИ X /**. Парола **2 2 2 2 2**

Следва: **1 1** → **ST** → [начална дата] → **QTY** → [крайна дата] → **VD**

IV. Печат от КЛЕН (контролна лента)

С бутон намерете режим **/ОТЧЕТИ X /**. Парола **2 2 2 2 2**.

По дати: **-/↑** или **+/↓** → **TOTAL** → [начална дата] → **TOTAL** → [крайна дата] → **TOTAL** → **TOTAL** → **TOTAL**

По дн. отчети: **-/↑** или **+/↓** → **TOTAL** → [начален No отчет] → **TOTAL** → [краен No отчет] → **TOTAL** → **TOTAL** → **TOTAL**

По бонове: **-/↑** или **+/↓** → **TOTAL** → [начален No бон] → **TOTAL** → [краен No бон] → **TOTAL** → **TOTAL** → **TOTAL**